



**MAGNUM TELECOM**  
1, rue du Lavoir  
38590 St Etienne de St Geoirs  
France

Tél : + 33 476 31 34 92  
GSM : + 33 607 69 11 86  
[info@magnumtelecom.com](mailto:info@magnumtelecom.com)

#### UTILISATION

*Brouilleur de communications de téléphonie mobile*

**Zones sensibles**

**Salles de conférence**

**Salles d'examens**

**Lieux de culte**

**Bibliothèques**

**Salles de spectacle**

**Cinémas**

**Théâtres**

**Brouilleur de communications mobiles**

# MGT-07

**Bandes GSM / DCS / UMTS / CDMA**



#### SPECIFICITES

Puissance réglable de 3 à 12 watts,  
Rayon de la zone de brouillage de 0 à 60 m  
4 bandes de fréquences brouillées (GSM,DCS, UMTS 3G, CDMA)  
Potentiomètres pour le réglage sélectif de la puissance /portée

Antennes incorporées.

Brouillage permanent sélectif,  
Utilisation possible d' autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)

Possibilité de fonctionnement en continu

Encombrement réduit -Installation murale possible et facile

#### CARACTERISTIQUES

4 Bandes brouillées	Fréquences de brouillage
CDMA	870 -880 MHz
GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 880 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 0 à 60 mètres en champ perturbé, (80 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	3 à 12 watts
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée : AC 220V / sortie : DC 5V, 3A

#### CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	Hors tout 235 x 43 x 145 mm (métallique)
Poids	1.2 kg (appareil avec chargeur secteur)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C

# République Française

## Code des postes et des communications électroniques

Réglementation Française concernant les brouilleurs:

### Article L33-3

(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)

(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 26 Journal Officiel du 18 juillet 2001)

(Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 47 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 5 I, art. 7 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.

3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

### Article L39-1

(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)

(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 25 Journal Officiel du 28 juillet 2001)

(Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 art. 35 VI Journal Officiel du 22 juin 2004)

(Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

- 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
- 2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- 3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;
- 4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3.