



## MAGNUM TELECOM

1, rue du Lavoir

38590 St Etienne de St Geoirs  
FRANCE

Tel : + 33 476 31 34 92

GSM : + 33 607 69 11 86

info@magnumtelecom.com

[www.magnumtelecom.com](http://www.magnumtelecom.com)

## SPECIFICATIONS

Brouilleur  
de téléphones portables

Bandes de Fréquences  
GSM / DCS / UMTS

PROCEDE BREVETÉ

## REFERENCE

**MGT- P3x13**  
BROUILLAGE PERMANENT



## UTILISATION

*Brouilleur de téléphones portables*

Zones sensibles

Salles de conférences

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacles

Cinemas

Théâtres

## SPECIFICITES

- Puissance de 39 watts (13W / bande), portée 50 à 200 m
- Brouillage permanent
- 3 bandes de fréquences brouillées (GSM, DCS, UMTS/3G)
- 3 antennes omnidirectionnelles (ou directionnelles en option)
- Brouillage permanent sélectif
- Fonctionnement en continu 24/24
- Utilisation d'autres dispositifs radio possibles

## REFERENCES

Référence	Antennes	Bandes de fréquences	Puissance
MGT -3x13 FO	Omnidirectionnelles	GSM/ DCS/ UMTS	3 x 13 W
MGT -3x13 FU	Directionnelles 90°	<b>GSM/ DCS/ UMTS</b>	<b>3 x 13 W</b>

## CARACTERISTIQUES

Bandes de fréquences brouillées	GSM 925 - 960 MHz DCS 1805 - 1880 MHz / UMTS 2110 - 2170MHz
Précision en fréquence	+/- 20kHz,
Portée	50 à 150 mètres en champ perturbé, 200 mètres en champ libre
Puissance	13 W par bande
Alimentation	Entrée : AC 110/220V / Sortie : DC 28V, 3A Autonomie 2 heures

## DIMENSIONS

L x H x P	485 x 390 x 190 mm
Poids	17 kg
Température de stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +60° C