



## Brouilleur de communications mobiles

# MGT-P4x13

CDMA / GSM / DCS / UMTS



### MAGNUM TELECOM

1, rue du Lavoir  
38590 St Etienne de St Geoirs  
France  
Tél : + 33 476 31 34 92  
GSM : + 33 607 69 11 86  
[info@magnumtelecom.com](mailto:info@magnumtelecom.com)  
[www.magnumtelecom.com](http://www.magnumtelecom.com)

### UTILISATION

#### *Brouilleur de communications de téléphonie mobile*

Zones sensibles

Protection rapprochée

Salles de conférence

### SPECIFICITES

- Puissance fixe de 52 watts
- Portée de 80 à 150 mètres
- Brouilleur fonctionnant sur secteur et sur batteries internes
- 4 bandes de fréquences brouillées (CDMA, GSM, DCS, UMTS/3G,)

Antennes externes omnidirectionnelles.

Brouillage permanent sélectif,

Utilisation possible d'autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)

Possibilité de fonctionnement en continu lorsque branché sur secteur  
Valise Pelican case

### CARACTERISTIQUES

CDMA	869 - 894 MHz
GSM	925 -960 MHz
DCS	1805 -1880 MHz
UMTS, 3G	2110 -2170 MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 80 à 150 mètres en champ perturbé (200 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	13 watts par bande – 52 Watts total
Alimentation	Entrée : AC 110-220V / sortie : DC 24V, 14A Batterie 24v/14Ah
Autonomie	1h30

### CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	485 x 390 x 190 mm
Poids	17 kg (appareil complet)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0°/ +70°C